

AUSBILDUNG FEUERWEHR

PLANSPIEL: STURM

Moderationsfolien für Ausbilder: Sturm, Baum auf Wohnhaus

Muster-Ausbildung der Plattform Feuerwehr Wissen · Stand Oktober 2026

AGENDA UND AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE

KAPITEL 1

Einführung und Lage.

KAPITEL 2

Erkundung und
Lagemeldung.

KAPITEL 3

Befehle und Folgen.

KAPITEL 4

Auswertung.

Nach dieser Ausbildung kannst du ...

- › „Arbeiten am Baum und Rettung nur nach Klärung der Leitung“ beachten,
- › Lage erkunden und Wichtiges vom Nebensächlichen trennen,
- › Befehle in sinnvoller Reihenfolge geben,

KAPITEL 01

EINFÜHRUNG UND LAGE

1.1 SO LÄUFT DIE ÜBUNG

ZIEL

Entscheidungen als Gruppenführer üben, ohne Zeitdruck des Einsatzes und ohne Risiko.

ABLAUF

Lage lesen, erkunden, Lage melden, Befehle geben, eine Lage später, Auswertung.

DAUER

Etwa 45 bis 60 Minuten, allein oder in Kleingruppen von zwei bis vier Personen.

1.2 DIE ALARMMELDUNG

STICHWORT

H:Natur: Baum auf Wohnhaus, Sturm

ORT

Dorfstraße 7 (fiktiv), Einfamilienhaus

MELDENDER

Nachbar ruft an: Pappel ist in das Dach gestürzt, im Dachzimmer brennt Licht, eine Stromleitung hängt herab.

ALARMIERT

Staffel (LF 10), Beleuchtungssatz, DLK nach Verfügbarkeit

DEINE ROLLE

Bei einer Unwetterlage ist eine Pappel in das Dach eines Hauses gestürzt, im Dachzimmer ist ein Kind eingeschlossen.

1.3 DIE LAGE BEIM EINTREFFEN

- › Du bist Gruppenführer auf dem LF 10 und erreichst als erstes Fahrzeug die Einsatzstelle. Es stürmt, Regen peitscht über die Straße. Die Nachbarwehren sind durch die Wetterlage selbst gebunden.
- › Beim Eintreffen siehst du: Eine große Pappel ist quer über den Vorgarten in das Dach des Einfamilienhauses gestürzt. Im Dachzimmer brennt Licht. Die Mutter steht auf der Straße und ruft, ihr Sohn (8 Jahre) sei oben im Dachzimmer, er höre sie, komme aber wegen herabhängender Balken nicht allein heraus.
- › Dir stehen das LF 10 mit der Staffel und der Beleuchtungssatz zur Verfügung. Drehleiter, weitere Kräfte und Rettungsdienst musst du nachfordern.



Foto: Barry Bahler, Public domain

1.4 FUNK UND RÜCKFRAGEN

- › **Leitstelle:** Wegen der Wetterlage sind in deinem Ort mehrere Einsatzstellen offen. Alle Kräfte der Nachbarwehren sind gebunden.
- › **Leitstelle:** Das Stichwort lautet „H:Natur“. Eine Drehleiter aus dem Nachbarort ist in etwa 15 Minuten verfügbar.

KAPITEL 02

ERKUNDUNG UND LAGEMELDUNG

2.1 DIE ERKUNDUNG

Es stehen 16 Fragen zur Wahl, aber nur 7 dürfen gestellt werden.

- › **Diskussion:** Welche Fragen sind jetzt am wichtigsten? Warum?
- › **Reihenfolge:** Menschenleben, Gefahren, Einsatzstelle, Kräfte und Wasser.
- › **Nicht erkunden:** Was für die Einsatzentscheidung nichts bringt, kostet Zeit.

2.2 DIE FRAGEN NACH GRUPPEN

PERSONEN

Befindet sich jemand im Bereich des Baumes, und wo genau? · Kann ich Rufkontakt aufnehmen, und wie geht es der Person? · Wer ist noch im Haus? · Wem gehört das Haus? · Wann wurde der Baum gepflanzt?

GEFAHREN

Hängen Leitungen herab, und stehen sie unter Spannung? · Hält das Dach, droht ein Einsturz? · Wie liegt der Baum, steht er unter Spannung, wie schwer ist er? · Wie entwickelt sich das Wetter, drohen weitere Äste? · Sind Gas- oder Wasserleitungen beschädigt? · Welche Baumart ist es? · Welche Farbe hat das Haus?

EINSATZSTELLE

Wie komme ich an die Dachfläche, wo kann die Drehleiter stehen? · Sind Nachbarhäuser gefährdet? · Welche Kräfte habe ich, und was kann ich nachfordern? · Wie ist das Haus versichert?

2.3 DIE WICHTIGEN FRAGEN UND IHRE ANTWORTEN

BEFINDET SICH JEMAND IM BEREICH DES BAUMES, UND WO GENAU?

„Mein Sohn Max (8) ist im Dachzimmer, genau unter dem Baum! Er ruft, aber er kommt wegen der herabhängenden Balken nicht allein heraus.“

HÄLT DAS DACH, DROHT EIN EINSTURZ?

Das Dach ist im Bereich des Dachzimmers durchgebrochen, ein Sparren hängt, der Baum drückt auf den Giebel. Ein weiterer Einsturz kann nicht ausgeschlossen werden.

HÄNGEN LEITUNGEN HERAB, UND STEHEN SIE UNTER SPANNUNG?

Eine Freileitung vom Mast gegenüber hängt in den Vorgarten. Die Funken zeigen, dass sie noch unter Spannung steht. Sie berührt zeitweise den Gartenzaun.

WIE LIEGT DER BAUM, STEHT ER UNTER SPANNUNG, WIE SCHWER IST ER?

Es ist eine alte Pappel, der Stamm liegt schräg auf dem Dach und ist etwa 40 cm stark. Er steht unter Spannung, der Wurzelteller ist aus dem Boden gekippt.

WIE KOMME ICH AN DIE DACHFLÄCHE, WO KANN DIE DREHLEITER STEHEN?

Vor dem Haus ist Platz für die Drehleiter, wenn sie die Straße einnimmt. Die Leitung hängt auf der gegenüberliegenden Seite, der Arbeitskorb muss davon Abstand halten.

2.4 NEBENSÄCHLICHES KOSTET ZEIT

MERKE

Eigentümer, Baumart, Versicherung, Pflanzjahr und Hausfarbe helfen bei der Rettung nicht.

- › Wem gehört das Haus?
- › Welche Baumart ist es?
- › Wie ist das Haus versichert?
- › Wann wurde der Baum gepflanzt?

2.5 DIE LAGEMELDUNG AN DIE LEITSTELLE

WAS IST PASSIERT?

Pappel in das Dach eines Einfamilienhauses gestürzt, ein Kind im Dachzimmer eingeschlossen

WIE IST DIE LAGE?

Leitung hängt herab (Funken), Dach beschädigt, der Sturm hält an

WAS BRAUCHST DU?

Drehleiter, Rettungsdienst und Netzbetreiber zur Freischaltung

2.6 PRIORITÄTEN SETZEN

MENSCHENRETTUNG HAT VORRANG

Bei einer Wetterlage mit vielen Einsatzstellen gilt: Menschenleben und akute Gefahr zuerst.

KAPITEL 03

BEFEHLE UND FOLGEN

3.1 BEFEHLE GEBEN

- › **Reihenfolge zählt:** Die Maßnahmen werden in der Reihenfolge ausgewertet, in der du sie einreihst.
- › **Gliederung:** Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg, wie in der FwDV 3.
- › **Platz:** Im ersten Durchgang stehen 10 Befehle zur Verfügung.
- › **Diskussion:** Was kommt zuerst? Was darf nicht fehlen?

3.2 MUSTERLÖSUNG: DIE ERSTEN BEFEHLE

1

Lagemeldung an die Leitstelle

2

Gefahrenbereich absperren

3

Herabhängende Leitungen als spannungsführend behandeln, Netzbetreiber rufen

4

Rufkontakt zu Personen an Fenstern halten

5

Drehleiter nachfordern

3.3 MUSTERLÖSUNG: WEITERE BEFEHLE

1 Statiker oder Bauamt zur Beurteilung des Gebäudes hinzuziehen

2 Gebäudeteil abstützen

3 Absturzsicherung anlegen

4 Arbeiten vom Drehleiterkorb

5 Baum und Äste gegen Abrutschen sichern

3.4 EINE LAGE SPÄTER

Zehn Minuten später. Eine weitere Böe bewegt den Baum, im Dach knackt es laut. Max ruft: „Es kracht!“

- › **Mit „Herabhängende Leitungen als spannungsführend ...“: Netzbetreiber:** Die Leitung ist freigeschaltet und geerdet. Ihr könnt an das Haus.
- › **Ohne „Herabhängende Leitungen als spannungsführend ...“: Eigene Beobachtung:** Die Leitung steht weiter unter Spannung und berührt den Zaun. Ein Nachbar will helfen und läuft darauf zu!
- › **Mit „Drehleiter nachfordern“: Leitstelle:** Die Drehleiter ist in drei Minuten an der Einsatzstelle.

3.5 MUSTERLÖSUNG: NACH DER LAGEÄNDERUNG

- 1 Menschenrettung über die Drehleiter**
- 2 Gerettete Personen an den Rettungsdienst übergeben**
- 3 Gebäude oder Gebäudeteil sperren**
- 4 Betroffene betreuen**

KAPITEL 04

AUSWERTUNG

4.1 SO WIRD AUSGEWERTET

PUNKTE

Es gibt 106 Punkte, verteilt auf 26 Kriterien. Rückmeldung je Kriterium mit Begründung.

KRITISCHE KRITERIEN

1 Kriterien sind sicherheitskritisch. Werden sie verletzt, ist die Lösung nicht bestanden.

MUSTERLÖSUNG

Es gibt mehrere gute Lösungen. Die Musterlösung zeigt eine davon.

4.2 DIE KRITISCHEN KRITERIEN

ARBEITEN AM BAUM UND RETTUNG NUR NACH KLÄRUNG DER LEITUNG

Solange die Leitung nicht freigeschaltet ist, darf niemand in ihren Bereich. Ein Kontakt kann tödlich sein.

4.3 WEITERE WICHTIGE KRITERIEN

MENSCHENRETTUNG HAT VORRANG (12 PUNKTE)

Bei einer Wetterlage mit vielen Einsatzstellen gilt: Menschenleben und akute Gefahr zuerst.

BAUM VOR DEM SCHNITT GESICHERT (7 PUNKTE)

Gespannte Stämme schlagen beim Schnitt zurück. Vor dem Schnitt wird der Baum gesichert oder das Gebäude abgestützt.

PERSON IM GEFAHRENBEREICH ERKUNDET (5 PUNKTE)

Menschenleben und akute Gefahr kommen zuerst. Du klärst, wo die Person ist.

LEITUNG ALS SPANNUNGSFÜHREND BEHANDELT, NETZBETREIBER GERUFEN (5 PUNKTE)

Herabhängende Leitungen stehen unter Spannung. Der Netzbetreiber schaltet frei.

GEBÄUDE ABGESTÜTZT ODER STATIK GEKLÄRT (5 PUNKTE)

Abstützungen sichern Bauwerke, bis die Rettung beendet ist. Bei umfangreichen Maßnahmen kommt das THW.

4.4 DIE MUSTERLÖSUNG

- › **Erkundung und Priorität:** Du klärst, wo die Person ist, wie standsicher das Haus ist, ob die Leitung unter Spannung steht und wie der Baum liegt. Die Einsatzstelle mit der eingeschlossenen Person hat Vorrang vor allen anderen Einsatzstellen.
- › **Befehle:** Nach der Lagemeldung sperrst du den Gefahrenbereich ab und behandelst die Leitung als spannungsführend (Netzbetreiber rufen). Bevor jemand am Baum arbeitet oder rettet, ist die Leitung geklärt.

4.5 FRAGEN FÜR DIE GRUPPE

- › Warum gilt: „Arbeiten am Baum und Rettung nur nach Klärung der Leitung“?
- › Was würdest du im echten Einsatz anders machen als im Spiel?

ZUM MITNEHMEN

ARBEITEN AM BAUM UND RETTUNG NUR NACH

Solange die Leitung nicht freigeschaltet ist, darf niemand in ihren ...

MENSCHENRETTUNG HAT VORRANG

Bei einer Wetterlage mit vielen Einsatzstellen gilt: Menschenleben ...

BAUM VOR DEM SCHNITT GESICHERT

Gespannte Stämme schlagen beim Schnitt zurück.

PERSON IM GEFAHRENBEREICH ERKUNDET

Menschenleben und akute Gefahr kommen zuerst.

QUELLEN UND BILDNACHWEIS

Bäume auf einem Wohnhaus · Barry Bahler · Public domain

Inhalte und Nutzung

Inhalte: Planspiel „Sturm: Baum auf Wohnhaus“ der Plattform Feuerwehr Wissen Brandenburg (fiktive Lage, Auswertung nach festen Regeln, keine KI). Die fachlichen Hinweise stehen auf den verlinkten Plattformseiten. In Brandenburg gelten die Weisungen deines Trägers.

Diese Präsentation darfst du frei bearbeiten und weitergeben. Bilder behalten ihre eigene Lizenz, die Quellenangabe bleibt dabei. Maßgeblich sind die Vorschriften und die Vorgaben deiner Wehr. Mehr unter feuerwehr-wissen-bb.de/wissen/ausbildung/